

Gewichtsanzeige Typ: KPZ 51-16

KPZ 1, KPZ 2 und KPZ 2E-06-*, Wägesysteme etc..
für nicht eichpflichtige Anwendungen.



Economypreis !

Funktionen:

Tarierung bis 100 %,
Automatischer Nulleinzug u. Nachnulltaste
Stückzählung mit Mustervorwahlen 10,20,50
Brutto- / Netto – Wägung und Umschaltung
Direkte Einheitsumschaltung
Automatische Abschaltung (ausschaltbar)
Fehlermeldung in der Anzeige bei Störung
Displayanzeigen für Null und Tara separat
Tastatur für Nachnullen und Tara separat
Eine Sperrung der Taste „Units“ ist möglich


Kurzbeschreibung:

Robustes widerstandsfähiges ABS Elektronikgehäuse bedienerfreundliche, staub- und wasserdichte Folientastatur, große Bedientasten. LCD-Anzeige grün hinterleuchtet, 6–stellig, 25mm hohe Ziffern. 230 Volt Netzbetrieb mit Netzadapter 9V inkl. oder Batteriebetrieb 4x 1,5Volt AA-Normbatterie.(Option)
Akkubetrieb mit integriertem Ladegerät ist bei Erstbestellung möglich, jedoch nicht nachrüstbar.
Grösse: 228mm x 96mm x 450mm. Eigengew. 350g excl. Batt.
Einfache Programmierung. Justage mit jeder Teillast möglich.
Einsatztemperaturbereich: +5°C - 35°C
Bis 4 Wiegezellen anschliessbar. Auflösung max. 12'000 Teile

Optionen: Wandhalterung, Batterien, Ausgeschaltete oder andere 2. Gewichtseinheit(UNIT), Akkuausführungen mit 5er-Pack NMh-Akkus (Achtung: Akku´s nicht nachrüstbar)

| Tastatur: | Beschreibung |
|--------------------------|--|
| OFF | Mit dieser Taste wird die Waage ausgeschaltet. |
| ON →0← | Mit dieser Taste wird die Waage eingeschaltet. Mit dieser Taste wird der Gewichtswert auf 0,0 gesetzt. |
| ↔T | Mit dieser Taste wird ein auf der Waage liegendes Gewicht tariert. |
| NET B/G | Mit dieser Taste wird zwischen dem Netto- und dem Brutto-Gewicht umgeschaltet, sofern vorher ein Gewicht tariert wurde. |
| UNITS | Mit dieser Taste wird zwischen den Standard-Maßeinheiten kg / lb und der Stückzählung (Pcs) umgeschaltet. Sofern andere Einheiten aktiviert sind können diese auch ausgewählt werden. |

LED-Anzeige für :

| | |
|---|--|
| ▶ kg | Wenn dieses Symbol im Display erscheint, wird das Gewicht in kg angezeigt. |
| ▶ lb | Wenn dieses Symbol im Display erscheint, wird das Gewicht in lb/ pound angezeigt. |
| ▶ pcs | Wenn dieses Symbol im Display erscheint, befinden Sie sich im Stückzählmodus. |
| TARE | Wenn ein Gewicht tariert wurde, wird im Display TARE angezeigt. |
| ZERO | Wenn dieses Symbol im Display erscheint, befindet sich die Waage in Nullmittelstellung. |
|  | Keine ausreichende Spannungsversorgung. Bald neue Batterien einsetzen. |